

Produktdatenblatt | Controller / Dimmer / Schalter

Artikelnummer:	FDESP2
Serienname:	
EAN:	4037293404143
Zolltarif:	85269200900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

Funk-Dimmer-Sender ■ 434MHz ■ IP20 ■ geeignet für FDE12/24-4x5A, FDE4x350 und FDE4x700

Der Funk-Dimmer-Sender kann an handelsübliche Taster angeschlossen werden. Unterstützte Funktionen: Ein, Aus, dimmen. Je nach verwendetem Taster, können zwei Funk-Dimmer-Empfänger über einen Sender getrennt gesteuert werden. Es können auch mehrere Empfänger auf einen Sender eingelernt werden. Ebenso kann ein Dimmer auf mehrere Sender eingelernt werden. Passend für folgende Funk-Dimmer-Empfänger: FDE12/24-4X5A, FDE4x350, FDE4x700, FDE6712/24-4X5A, FDE674x350 und FDE674x700. Betrieb über 1x CR2430 3V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).



Technische Spezifikation (ETIM 6)

Stromversorgung	Batterie	Funktaster auf Putz	nein
Reichweite (m)	20,00	Funkcodiergerät	nein
Rollingcode-System	nein	Tastatur-Schutzabdeckung	nein
Anzahl der Befehle	4,00	Funkfrequenz (MHz)	434,00
Funkhandsender	nein	Schutzart (IP)	IP20
Funktaster unter Putz	ja		