

Produktdatenblatt |

Artikelnummer:	FESV406
Serie:	
EAN:	4037293372824
Zolltarifnummer:	85269200900



Artikelbeschreibung

Funk-Empfänger-Schalter ■ 4-Kanal ■ 230V/AC ■ 5A ■
4 Relais-Ausgänge

Mit dem Funk-Empfängerschalter können diverse Betriebsmittel drahtlos geschaltet werden. Dabei kann er sowohl als Serienschalter, wo wie auch zur Motor- und Jalousiesteuerung eingesetzt werden. Dank der vier 5A-Relais können sowohl 4 Einzelverbraucher, oder aber auch 2 Motoren mit je 2 Laufrichtungen geschaltet werden.

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000436)

Gewicht [kg]	0,05	Tast-Betrieb	ja
Montageart	Unterputz	Schalt-Betrieb	ja
Farbe	grau	Mit Funkhandsender	nein
Halogenfrei	ja	Mit Funkcodiergerät	nein
Anzahl der Relais	4	Mit Funktaster	nein
Geeignet für Schalter	ja	Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter	ja
Geeignet für Pulsdrücker	ja	Geeignet für Jalousieschalter	ja
Geeignet für Dimmer	ja	RAL-Nummer (ähnlich)	7035
Geeignet für Rollladenschalter	ja	Transparent	nein
Werkstoff	Kunststoff	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Befestigungsart	sonstige	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Rollingcode-System	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Funkfrequenz	433,9	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Im Gehäuse	ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Im Röhrensockelgehäuse	nein	CE-Kennzeichnung	ja
BEG	nein	WEEE-Kennzeichnung	ja
Als Modul/Platine	nein		