

Produktdatenblatt | Controller / Dimmer / Schalter

Artikelnummer:	HBM65BMHS
Serienname:	RAYO MULTI
EAN:	4037293063999
Zolltarif:	85269200900



Artikelbeschreibung

Handsender für HBM65BM (Sensor)

Handsender zur Steuerung des HBM65BM. Es können mittels Handsender folgende Einstellungen am Sensor vorgenommen werden: Erfassungsreichweite: 100%, 75%, 50% und 25% diese entspricht einem Erfassungsradius von 6m, 4,5m, 3m und 1,5 (bei einer Montagehöhe von 12m), Schaltdauer (Leuchtdauer): 5 sek., 30 sek., 1 min., 3 min., 5 min., 10 min, 20 min., 30min, dauerhaft. Des Weiteren können die Lux eingestellt werden: ab 2lx, 10lx, 30lx, 50lx, 80lx, 120lx,dauerhaft. Es besteht zudem die Möglichkeit die gewünschten Einstellungen zu speichern und diese auf weitere Sensoren zu übertragen. Betrieb über 2x AAA 1,5V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Freifeldreichweite: 12m; Frequenz 5,8Ghz.

Technische Spezifikation (EC001358)

Stromversorgung	Batterie	Tastatur-Schutzabdeckung	nein
Reichweite (m)	12,00	Funkfrequenz (MHz)	5.800,00
Rollingcode-System	nein	Mit Funkhandsender	ja
Funktaster unter Putz	nein	Mit Funkcodiergerät	nein
Funktaster auf Putz	nein	Schutzart (IP)	IP20