

Artikelnummer:	<b>FCR67+W5A</b>
Serienname:	
EAN:	4037293405607
Zolltarif:	85269200900

**5 Jahre Garantie**

**Artikelbeschreibung**

RGB+W-Funk-Controller ■ 12-36V/DC ■ max. 240-720W  
 ■ IP67



RGBW-Funk-Controller-Empfänger für RGB-LED-Leuchten. Einfache Steuerung der RGBW-Leuchten über Funk-Handsender (separat erhältlich). Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12, 24 und 36V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der angeschlossenen Leuchten. 1x Eingang für 12-36V/DC und 1x Ausgang (+RGBW), Kabellänge jeweils 40cm. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C, max. Ausgangsleistung je Kanal: 5A (60W bei 12V/DC, 120W bei 24V/DC und 180W bei 36V/DC).

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC002924)

Schutzklasse	III	Eingangsspannung (V)	12,00 bis 36,00
Breite (mm)	74,00	Ausgangsspannung (V)	12,00 bis 36,00
Ausführung	dynamisch	Schutzart (IP)	IP67
Höhe (mm)	38,00	Anzahl der Farbkanäle	4,00
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Programmierbar	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Max. Ausgangsstrom (A)	5,00	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Länge (mm)	181,00	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Aufbau	ja	DIN-Schienenmontage	nein
Einbau	ja	Art der Steuerung	sonstige
Geeignet für Außengebrauch	ja		