

Produktdatenblatt | Controller / Dimmer / Schalter

Artikelnummer:	FESV116
Serienname:	
EAN:	4037293372794
Zolltarif:	85269200900



Artikelbeschreibung

Funk-Empfänger-Schalter ■ 1-Kanal ■ 230V/AC ■ 10A ■ Potenzialfreier Relais-Kontakt

Der Funk-Empfänger besitzt einen potentialfreien Wechslerkontakt, der über Hand- oder Einbausender drahtlos geschaltet werden kann. Insgesamt sind 3 Funktionen verfügbar: Ein/Aus, Ein, Aus, außerdem kann das Relais im Schalt- oder Tastmodus betrieben werden.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000436)

Montageart	Unterputz	Als Modul/Platine	nein
Farbe	grau	Tast-Betrieb	ja
Halogenfrei	ja	Schalt-Betrieb	ja
Stromversorgung	keine Angabe	Mit Funkhandsender	nein
Anzahl der Relais	1,00	Mit Funkcodiergerät	nein
Geeignet für Schalter	ja	Mit Funktaster	nein
Geeignet für Pulsdrücker	ja	Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter	ja
Geeignet für Dimmer	ja	Geeignet für Jalousieschalter	ja
Geeignet für Rollladenschalter	ja	RAL-Nummer (ähnlich)	7.035,00
Werkstoff	Kunststoff	Transparent	nein
Befestigungsart	sonstige	Geeignet für Schutzart (IP)	IP20
Rollingcode-System	nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Funkfrequenz (MHz)	433,92	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Im Gehäuse	ja	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Im Röhrensockelgehäuse	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein