Produktdatenblatt | Controller / Dimmer / Schalter

Artikelnummer:	**FTSSET**
EAN:	4037293999533
Zolltarif:	85269200900

Artikelbeschreibung

Funk Schaltset 1 Kanal mit Funkhandsender / Empfänger Zuleitung 3 m mit Euroflachstecker, Schaltleitung 0,15 m mit EF-Buchse. Sender mit Modulrahmen, Verbinder u.EB-Rahm.

Das Funk-Schaltset besteht aus einem Funk-Empfänger für 230V, sowie einem Funk-Sender inkl. Aufbau- und Einbau-Modul. Das Set kann mit separat erhältlichen Sendern erweitert werden, um verschiedene Schaltpunkte für einen Empfänger zu realisieren. Es können maximal 9 Sender auf einen Empfänger eingelernt werden. Ebenso können mit einem Sender aber auch mehrere Empfänger synchron geschaltet werden. Der Empfänger verfügt über 1x Euro-Stecker-Anschlussleitung mit einer Länge von 300cm, sowie 1x Euro-Stecker-Buchse mit einer Kabellänge von 30cm zum Anschluss der zu schaltenden Verbraucher.

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Montageart	Aufputz
Farbe	weiß
Halogenfrei	nein
Stromversorgung	230 V AC
Geeignet für Schalter	nein
Geeignet für Pulsdrücker	nein
Geeignet für Dimmer	nein
Geeignet für Rollladenschalter	nein
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	kleben
Rollingcode-System	nein
Anzahl der Befehle	2,00
Funkfrequenz (MHz)	433,90
Im Gehäuse	ja
Im Röhrensockelgehäuse	nein
Als Modul/Platine	nein
Tast-Betrieb	nein
Schalt-Betrieb	ja
Mit Funkhandsender	ja
Mit Funkcodiergerät	nein
Mit Funktaster	ja
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter	nein
Geeignet für Jalousieschalter	nein
Transparent	nein
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Geeignet für Schutzart (IP)	IP20