

## Produktdatenblatt | Steuerung (Allgemein)

Artikelnummer:	<b>DMXRFGW</b>
Serie:	
EAN:	4037293031349
Zolltarifnummer:	85269200900



### Artikelbeschreibung

Funk-DMX-Gateway für Funkcontroller ■ 100-240 V/AC

Funk-Controller-Empfänger (DMX-Master) für DMX-Controller. Die Ansteuerung erfolgt über die Funksender (Handsender und Wandpanels) der EFD-Serie mit 868MHz. Sekundär 1x 3-Kanalausgang für den Anschluss der DMX-Controller. Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm<sup>2</sup> - 2,5mm<sup>2</sup> geeignet. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C.



### Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002924)

Schutzart (IP)	IP20	Einbau	ja
Geeignet für Außengebrauch	nein	Ausführung	dynamisch
Länge [mm]	178	DIN-Schienenmontage	nein
Breite [mm]	57	Art der Steuerung	DMX
Höhe [mm]	21	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Eingangsspannung 1 [V]	100 - 240	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Spannungsart	AC	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Frequenz	50/60 Hz	Programmierbar	nein
Schutzklasse	II	Mit Anschlussleitung	nein
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - +50	Gewicht [kg]	0,13
Gehäusetemperatur (tc) [°C]	75	BEG	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	CE-Kennzeichnung	ja
Farbe	weiß	WEEE-Kennzeichnung	ja
Aufbau	ja		