

Produktdatenblatt | Funksender

Artikelnummer:	FDESP2
Serie:	
EAN:	4037293404143
Zolltarifnummer:	85269200900



Artikelbeschreibung

Funk-Dimmer-Sender-434MHz-IP20

Der Funk-Dimmer-Sender kann an handelsübliche Taster angeschlossen werden. Unterstützte Funktionen: Ein, Aus, dimmen. Je nach verwendetem Taster, können zwei Funk-Dimmer-Empfänger über einen Sender getrennt gesteuert werden. Es können auch mehrere Empfänger auf einen Sender eingelernt werden. Ebenso kann ein Dimmer auf mehrere Sender eingelernt werden. Passend für folgende Funk-Dimmer-Empfänger: FDE12/24-4X5A, FDE4x350, FDE4x700, FDE6712/24-4X5A, FDE674x350 und FDE674x700. Betrieb über 1x CR2430 3V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001358)

Schutzart (IP)	IP20	Funkfrequenz	434,0
Schutzklasse	III	Reichweite	20,00
Länge [mm]	40	Anzahl der Befehle	4
Breite [mm]	40	Funktaster auf Putz	nein
Höhe [mm]	13	Funktaster unter Putz	ja
Stromversorgung	Batterie	Rollingcode-System	nein
Anzahl der Batterien	1	Tastatur-Schutzabdeckung	nein
Batterieart	Knopfzelle (CR2430)	Gewicht [kg]	0,03
Betriebsspannung [V]	3 V/DC	BEG	nein
Mitgelieferte Batterie	ohne	CE-Kennzeichnung	ja
Mit Spannungsanzeige	nein	WEEE-Kennzeichnung	ja
Gehäusefarbe	weiß		