

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Artikelnummer:   | <b>WPDIMWWCWW</b> |
| Serie:           |                   |
| EAN:             | 4037293004503     |
| Zolltarifnummer: | 85269200900       |



## Artikelbeschreibung

Funk-Wandpanel-IP20-433,9MHz-max. 20m Reichweite

Das Funk-Control-Panel kann sowohl für den Funk-Dimmer-Controller (FC-DIM-3x8A) als auch für den weiß-weiß-Controller (FC-WWW-CW-2x8A) verwendet werden. Es können natürlich auch mehrere Empfänger auf ein Control-Panel eingelernt werden. Ebenso können bis zu drei Control-Panel auf einen Empfänger eingelernt werden. Da es sich um ein 1-Kanal-Funk-Control-Panel handelt, können mit einem Panel entweder Dimmer- oder weiß-weiß-Controller gesteuert werden. Das Panel kann mit einer Spannung von 90-265V/AC betrieben werden. Die mitgelieferte Montageplatte, auf welche das Wandpanel einfach aufgeclipst wird, kann direkt auf Schalterdosen montiert werden.

## Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001358)

|                           |       |                          |      |
|---------------------------|-------|--------------------------|------|
| Schutzart (IP)            | IP20  | Funktaster unter Putz    | nein |
| Länge [mm]                | 86    | Mit Funkcodiergerät      | nein |
| Breite [mm]               | 86    | Mit Funkhandsender       | nein |
| Höhe [mm]                 | 34    | Rollingcode-System       | nein |
| Gehäusefarbe              | weiß  | Tastatur-Schutzabdeckung | nein |
| Funkfrequenz              | 433,9 | Gewicht [kg]             | 0,13 |
| Reichweite                | 20,00 | BEG                      | nein |
| Geeignet für Schalterdose | ja    | CE-Kennzeichnung         | ja   |
| Funktaster auf Putz       | ja    | WEEE-Kennzeichnung       | ja   |

## Zubehör

### LPRW123527

LED Einbaupanel



### LPRW173540

LED Einbaupanel



### LPRW123540

LED Einbaupanel

