

## LED - Einbauleuchte

10 W, starr

Artikel-Nr.: L0900140



### Installations- und Bedienungsanleitung



Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer  
**LED - Einbauleuchte**  
(Artikel-Nr.: L0900140) entschieden haben.

**Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungs-  
anleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese  
auch nach der Montage gut auf.**

**Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbe-  
achten der Anleitung oder durch unsachgemäße  
Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am  
Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine  
Haftung!**

**EVN-Lichttechnik GmbH**

Zum Lichtblick 1-12 • 90610 Winkelhaid  
Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 • Fax: 0 91 87 / 97 09-99  
[www.evn-lichttechnik.com](http://www.evn-lichttechnik.com)

### Technische Daten

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Material - Gehäuse         | Kunststoff           |
| Anschlussspannung          | 220-240 V            |
| Leistung                   | 10 W (nicht dimmbar) |
| Lumen                      | 850 lm               |
| Leuchtmittel               | SMD-LED              |
| Lichtfarbe / Kelvin        | Neutralweiß / 4000 K |
| Schutzklasse               | II                   |
| Schutzart                  | IP 20                |
| Durchmesser Leuchte        | 113 mm               |
| Höhe                       | 59 mm                |
| Durchmesser Lochausschnitt | 95 mm                |
| Einbautiefe                | 60 mm                |
| Abstrahlwinkel             | 90°                  |
| Einsatzbereich             | Innenbereich         |
| Qualitäts-/Prüfzeichen     | CE<br>F              |

### Verpackungsinhalt

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| • LED - Einbauleuchte mit integriertem LED-Netzgerät | 1 x |
| • Installations- und Bedienungsanleitung             | 1 x |

### Vor der Installation

- Die Leuchte darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigungen am Kabel oder elektrischen Teilen darf der Lichtpunkt nicht betrieben werden.
- Vor dem Aussägen ist der Lochausschnitt anhand des vorliegenden Leuchte nochmals genau zu prüfen

### Montage

- Hauptschalter für den betroffenen Bereich ausschalten.
- Für die Montage muss ein geeigneter Befestigungsort vorhanden sein.
- Positionieren und Ausrichten der Leuchte am gewünschten Einbauort.
- Position für den Lochausschnitt - Abmessung vorher nochmals anhand der Leuchte prüfen! - anzeichnen und aussägen.
- Versorgungskabel an die LED-Leuchte anschließen.
- Die beiden Haltefedern zusammendrücken und die Leuchte in den Lochausschnitt einführen.
- Die Leuchte auf festen Sitz im Lochausschnitt überprüfen.
- Versorgungsnetz einschalten und Funktionstest vornehmen.

### Wichtig

- LEDs / LED-Leuchten dürfen nur im fest angeschlossenen Zustand getestet werden!

### Eine Nichtbeachtung kann zur Zerstörung der LEDs führen!

### Sicherheitshinweise

- Die elektrische Installation bzw. Reparatur darf nur von offiziell anerkanntem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Vor der Installation oder vor einer Wartung ist der Hauptschalter des betreffenden Bereichs auszuschalten.
- Es muss sichergestellt sein, dass die Netzspannung mit dem vom Anschlussgerät übereinstimmt.
- Vor dem Berühren vergewissern Sie sich immer ob die Abschaltung und Kühlung bereits erfolgt ist.
- Achten Sie grundsätzlich auf eine ordnungsgemäße Kabelführung sowie stabile und zuverlässige Befestigung.
- Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr !

### Hinweise zur Reinigung

Leuchte vom Netz trennen. Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Lediglich ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen. Immer erst abwarten, bis die Leuchte vollständig abgekühlt ist, bevor mit der Reinigung begonnen wird.

### Außerbetriebnahme

Bauen Sie die Leuchte unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie die Leuchte wie beschrieben. Lagern Sie die Leuchte in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.

### Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu Entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

### Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.

