

Produktdatenblatt | Controller / Dimmer / Schalter

Artikelnummer:	<b>ZBHS3MULTI</b>
Serienname:	
EAN:	4037293031363
Zolltarif:	85269200900

**5 Jahre Garantie**



**Artikelbeschreibung**

Zigbee Multicolor Funkhandsender ■ 2,4GHz ■ 3-Kanäle  
 ■ max. 30m Reichweite, Dimmung, Tunable-White, RGB, RGBW

Der Zigbee Multicolor Handsender kann zur Steuerung aller Betriebsmodi (Dimmung, Tunable-White, RGB, RGBW) der Zigbee Multicolor Empfänger verwendet werden. Es können mehrere Handsender auf einen Empfänger eingelernt werden. Da es sich um einen 3-Kanal Handsender handelt, können mit einem Handsender bis zu 3 Zonen getrennt gesteuert werden, auch wenn diese unterschiedliche Betriebsmodi aufweisen. Betrieb über 2x AAA (1,5V) Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten).

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC001358)

Stromversorgung	Batterie	Tastatur-Schutzabdeckung	nein
Reichweite (m)	30,00	Funkfrequenz (MHz)	2.400,00
Rollingcode-System	nein	Mit Funkhandsender	ja
Funktaster unter Putz	nein	Mit Funkcodiergerät	nein
Funktaster auf Putz	nein	Schutzart (IP)	IP20