

Artikelnummer:	ZBP23400
Serienname:	
EAN:	4037293024297
Zolltarif:	85269200900

5 Jahre Garantie

Artikelbeschreibung

Zigbee Schaltaktor ▪ 100-240V/AC ▪ 400W ▪ 2,4GHz- zusätzlich per Taster schaltbar (8-230V/AC/DC)



Der Zigbee Schaltaktor kann über verschiedene Zigbee-Steuerelemente, aber auch über einen Taster (8V bis 230V/AC/DC) angesteuert werden. Da es sich um einen ZigBee 3.0 Schaltaktor handelt sind viele Geräte kompatibel, unter anderem z. B. Amazon Echo Plus oder das Philips HUE-Gateway. Somit können unterschiedliche Verbraucher bequem über Funk geschaltet werden. Die maximale Leistung beträgt 200W für LED-Verbraucher sowie NV-Halogenleuchtmittel und 400W für HV-Halogenleuchtmittel.

Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC002924)

Schutzklasse	II	Eingangsspannung (V)	100,00 bis 240,00
Breite (mm)	46,00	Ausgangsspannung (V)	100,00 bis 240,00
Ausführung	statisch	Schutzart (IP)	IP20
Höhe (mm)	22,00	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Programmierbar	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Länge (mm)	45,00	Kompatibel mit Amazon Alexa	ja
Aufbau	nein	DIN-Schienenmontage	nein
Einbau	ja	Art der Steuerung	Zigbee
Geeignet für Außengebrauch	nein		